



Caractéristiques Osram Tube LED T8  
Fluora (EM/Direct 230V) Standard  
Output 10W 720lm - 825 | 90cm -  
Remplacement 30W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 251253                           |
| EAN                          | 4099854178139                    |
| Marque                       | Osram                            |
| Nom du fabricant             | LED TUBE T8 EM FLUORA 900 mm 10W |
| Quantité recommandée         | 8                                |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                            |
| Étiquette énergétique        | E                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                            |
| Tension (V)                  | 220-240                          |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED                   |
| Substitut (Watt)                  | 30                    |
| Puissance (W)                     | 10                    |
| Dimmable                          | Non                   |
| Culot                             | G13                   |
| Code Couleur                      | 825 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2500 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 720              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 72               |
| Facteur de puissance        | >0.90            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Finition ampoule   | Claire                                                                  |
| Product Serie      | LED TUBE T8 EM FLUORA                                                   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur      | 90cm |
| Longueur (mm) | 908  |
| Diamètre (mm) | 27   |
| Forme exacte  | T8   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

